



O leitor AcuMifare S-600 é robusto e elegante. Pode operar em modo Stand-Alone para até 2000 usuários e acionamento de relés ou como um leitor externo de teclado e cartões

AcuSmart. O leitor AcuMifare S-600 possui acabamento em metal, tornando-o resistente e anti-vandalismo. Pode ser usado como leitor de teclado e/ou cartões AcuMifare em modo Stand-Alone para até 2000 usuários ou conectado via interface Wiegand 26 bits.

Possui uma saída de relé para fechadura elétrica e outra para alarme, ambas com tempo programável;

Entrada Wiegand 26bits para um leitor externo;

Backlight nas teclas;

Anti-Tamper;

Circuitos de proteção elétrica;

Buzzer e LEDs verde, amarelo e vermelho que mostram o status do leitor;

Totalmente configurável via teclado, sem a necessidade de conexão com qualquer tipo de software.



Frequência	HF - 13,56 MHz
Distância de leitura*	Até 6 cm
Interface de comunicação	Wiegand 26 bits (Entrada e / ou Saída)
Transponder	Teclado numérico e leitura de cartões e tags AcuMifare
Capacidade de usuários	2000
Conexões	Relé para Fechadura, relé para Alarme, Exit Button e Leitor Externo (Wiegand 26 bits)
Elétricas	
Tensão de Operação	12 VDC
Consumo	<60 mA @ 12 VDC

Ambiental	
Grau de Proteção	IP-68
Temperatura de Operação	-45°C a 60°C
Umidade de Operação	10% a 90%
Físicas	
Dimensões	58 x 120 x 20 mm
Peso do Produto	450 g
Instalação	Interno / Externo

* Considerando alimentação por fonte regulada e estabilizada de 12 VDC, instalação em ambiente sem ruído eletromagnético sem a presença de superfícies metálicas próximas ao leitor.

Código do Produto:

500.881: Leitor AM-S600 Keypad